

仕様書No. R6331-SP01

## 製品仕様書

19インチラック用コンセント200V(C19付)

製品名 (20A 250V)

製品図番 HA9120VS・HA9200VS・HA9240VS

**1. 適用範囲**

本仕様書は、大和電器(株)において製造される19インチラック用コンセント200V(C19付)  
(以後コンセントという)に対して適用する。

**2. 関連規格**

電気用品安全法	: 別表第4-1, 4-6
日本工業規格(JIS)	: C8303,C8306

**3. 形状及び材質**

コンセントの形状及び材質は、添付図面による。

**4. 定格、極数、極配置及び適合性検査証明書番号**

4.1 定格、極数、極配置

定格:20A 250V , 極数:2極(接地形) , 極配置: コンセント 

4.2 適合性検査証明書番号

コンセント : JET1141-43002-1012 (大和電器(株)製)

**5. 外観**

5.1 性能を害するような、または外観上見苦しいバリ、ヒケ、カケ、変形等のこと。

5.2 外観上見苦しいキズ、汚れ、色むら等のこと。

**6. 表示**

添付図面による。

**7. 構造**

7.1 コンセントは、抜差しが容易な形状で、電気的接触が確実であること。

7.2 通常の使用状態で、充電金属部に試験指が触れないこと。

7.3 コンセントは、下ケースにアルミ合金、上ケースにABS、差込口及び刃受金具の保持部にユリア樹脂を使用した二重構造。

7.4 ネジ端子部にユリア樹脂を使用した二重構造。M5×8の端子ネジを使用。

7.5 各部の絶縁距離(空間、沿面)は、通常の使用状態で表1の値を満足すること。

表1 各部の絶縁距離(空間、沿面)

極性が異なる充電部相互間	2mm(端子部は3mm)以上
充電部とアースする恐れのある非充電金属部 又は人が触れる恐れのある非金属部の表面	2mm(端子部は3mm)以上

7.6 本体固定用の取付穴付。

7.7 通電確認用のLED付(色調:緑)。

## 8. 性能

項目	特　　性	試験方法
8.1 保持力	開閉試験の前後で下記の値を満足すること。 (C13) 初期値： 7.5～60N (0.77～6.12kgf) 開閉後： 7.5～60N (0.77～6.12kgf) (C19) 初期値： 20～120N(2.04～12.2kgf) 開閉後： 20～120N(2.04～12.2kgf)	JIS C8306の6
8.2 温度上昇	C13は10Aの電流を、C19口は16Aの電流を通電したとき、開閉試験の前後で刃受部の温度上昇は、下記の値を満足すること。 初期値： 35K (35°C)以下 開閉後： 40K (40°C)以下	JIS C8306の4
8.3 開閉性能	下記の条件で開閉試験を行なったとき、使用上有害な異常がないと共に8.1、8.2、8.4、8.5の各項を満足すること。 (C13) 10A250V(力率約0.6)、20回／分にて 5000回 15A250V(力率約1.0)、6～10回／分にて 100回 (C19) 16A250V(力率約0.6)、20回／分にて 5000回 24A250V(力率約1.0)、6～10回／分にて 100回	JIS C8306の10
8.4 絶縁抵抗	DC500V絶縁抵抗計により異極間及び充電部と非充電金属測定したとき、開閉試験の前後で100MΩ以上。 但し、基板をはずした状態で測定。	JIS C8306の7
8.5 耐電圧	AC1500Vを異極間及び充電部と非充電金属部間に1分間加えたとき、開閉試験の前後で異常のないこと。 但し、基板をはずした状態で測定。	JIS C8306の8
8.6 耐　熱	80±3°Cにて7時間放置後、使用上有害な異常のないこと。	JIS C8306の14
8.7 端子ネジ部の強度	2.0N·m(20.4kgf·cm)のトルクで締付たとき異常のないこと。	JIS C8306の13.1.1(1)(a)
8.8 接地極部の接触抵抗	接地極部の刃と刃受に対し、50mΩ以下	JIS C8306の5.1

## 9. 使用条件

### 9.1 使用場所

屋内で使用し、過酷な取扱いを受けるような作業現場、直接水のかかる場所、屋外での使用は不可。また、取付場所の標高は2000m以下とする。

### 9.2 使用温度範囲

-5°C～40°C(24時間の平均温度は35°Cを超えてはならない。氷結、結露不可)

### 9.3 使用相対湿度

85%以下

### 9.4 使用上のご注意

屋内配線の絶縁抵抗試験等で定格電圧以上の電圧が印加される場合は、必ず電源から本器を外して下さい。

## 10. その他

- 10.1 関連する諸性能に不具合が生じた場合は、双方の話し合いによりすみやかに解決する。
- 10.2 本仕様書に記載されていない事項については、双方の話し合いにより決定する。

# —安全上のご注意—

19インチラック用コンセントをより正しく安全にご使用いただくため、特に下記の項目を需要家にご注意ください。

## ◆施工上のご注意◆

### ⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- 1) 定格電流・定格電圧を超えた条件下で施工しないでください。
- 2) 電源ケーブルは適用サイズを使用してください。
- 3) 単線・より線を直接接続しないでください。適用電線に適用圧着端子を用いて接続してください。
- 4) 電源ケーブルの被覆を剥くときは、心線を切らないでください。
- 5) 端子ネジは確実に締め付けを行なってください。
- 6) 輸送時に端子ネジが緩む場合がありますので、必ず増し締めを行なってください。

### ⚠ 注意 破損、感電や火災の原因になります。

- 1) 19インチラック等に固定して使用してください。
- 2) 水のかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所に取り付けないでください。
- 3) コンクリートやしつくいの半乾燥状態では施工しないでください。
- 4) 硫黄ガスやアンモニアガスなどの多い場所に取り付けて使用しないでください。
- 5) 食用油が付着しやすい場所に取り付けないでください。
- 6) 本体固定金具の締め付けは確実に行なってください。
- 7) より線を半田あげして接続しないでください。
- 8) 接地(アース)は確実に施工してください。
- 9) 器具の取り付けは、必ず工事業者に依頼してください。資格保有者以外の方の取り付けは法律で禁止されています。

## ◆使用上のご注意◆

### ⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- 1) C13コンセントは、1口10A以下で使用してください。
- 2) C19コンセントは、製品定格が30Aの場合、1口15A以下で、製品定格が20Aの場合、1口16A以下で使用してください。
- 3) 分解・改造は絶対しないでください。
- 4) 電源ケーブルを束ねて使用しないでください。
- 5) 周囲温度40°C以下でご使用ください。
- 6) 通電中に電源接続部のカバーを開けないでください。

### ⚠ 注意 破損、感電や火災の原因になります。

- 1) ほこり、湿気の多いところでは、プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどきコンセントの表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。
- 2) 電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、機器やラックに挟み込まないでください。
- 3) 電源ケーブルに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- 4) タコ足配線はしないでください。
- 5) 左右の刃の大きさが違うプラグは使用しないでください。プラグが外れなくなる場合があります。
- 6) 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 7) プラグが中途半端な差込状態で使用しないでください。
- 8) プラグの抜き差しが極端に弱い状態で使用しないでください。
- 9) 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- 10) トイレの液体洗剤をかけないでください。
- 11) 水のかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所に取り付けて使用しないでください。
- 12) 外郭カバー等が割れた状態で使用しないでください。
- 13) 濡れた手で操作しないでください。
- 14) ケーブルが傷ついたまま、使用しないでください。