


パネル用コンセント

引掛形 平刃形 抜止形 15A・20A

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE & CLAMP LOCKING TYPE PANEL RECEPTACLE

盤やパネルに直接取り付けることができる、プラグへ電源を供給するための器具です。

※埋込コンセント用プレートは使用できませんのでご注意ください。



コンセント

C

パネル用コンセント 引掛形・平刃形・抜止形 15A・20A



製品一覧 Selector Chart

(注) 直流で使用する際には、事故を防ぐためプラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電の発生を抑えてください。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 DC		黒色 Black	白色 White		A	L	
15A	2P(2P,2W)	125V		Ⓢ*	2110-P	—	1,230	36	19	
	接地形2P (2P,3W GND)			Ⓢ	3110-P	—	970	35	24.7	
				Ⓢ	NEMA L5-15	—	990		24.4	
				Ⓢ	NEMA 5-15	7110GN-P	7110GN-P-IV		880	21.2
				Ⓢ	抜止形	7110GNZ-P	7110GNZ-P-IV		870	
				Ⓢ	NEMA L6-15	3120-P	—		1,050	24.7
20A	2P(2P,2W)	250V		Ⓢ	2220-P	—	1,390	36	24.7	
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		Ⓢ	NEMA L5-20	—	1,080		25.2	
		250V		Ⓢ	NEMA L6-20	—			25.7	
				Ⓢ	NEMA L6-20 (UL/CSA規格)	3220-P-L6UL	—		3,100	25.2
			480V		Ⓢ	NEMA L8-20	3240-P-L8		—	1,210
		3P(3P,3W)	250V		Ⓢ	3220-P	—		1,120	43
	接地形3P (3P,4W GND)			Ⓢ	4220-P	—	1,350			
		480V			Ⓢ	NEMA L16-20	4240-P-L16		—	

* 抜止形とは形状が異なりますのでご注意ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

RoHS2

**本体難燃性
UL94 V-0**

*1 型番3240-P-L8, 4240-P-L16を除く
*2 型番3220-P, 4220-Pを除く

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

<p>2110-P 3110-P 3110-P-L5 3120-P 7110GN-P 7110GNZ-P</p> <p>極配置図</p>	<p>3220-P-L6UL</p> <p>極配置図</p>															
<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>1.6φ~2φ、2mm²、3.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R2-4、R3.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>UL/CSA用 12AWG(UL/CSA適合電線)</td> <td>引締式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国内用 2φ~2.6φ、3.5mm²、5.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>3.5Y-4、5.5Y-4(先開形)</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	UL/CSA用 12AWG(UL/CSA適合電線)	引締式		国内用 2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	3.5Y-4、5.5Y-4(先開形)
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子														
1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4														
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子														
UL/CSA用 12AWG(UL/CSA適合電線)	引締式															
国内用 2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	3.5Y-4、5.5Y-4(先開形)														
<p>2220-P 3210-P-L5 3220-P 3220-P-L6</p> <p>極配置図</p>	<p>3240-P-L8 4220-P 4240-P-L16</p> <p>極配置図</p>															
<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2φ~2.6φ、3.5mm²、5.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R3.5-4、R5.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2φ~2.6φ、3.5mm²、5.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R3.5-4、R5.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4			
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子														
2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4														
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子														
2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4														

※A, L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

4220-P 接地形3P 20A 250V

推奨製品 (別売)

天井からの電源の荷重を軽減
吊りボルト用
ケーブル支持金具
型番:Z0271
➔M-18ページ

別売オプション

丸形(R形)と先開形(Y形)圧着端子
圧着端子
型番:CR2-4 / CR3.5-4 / CR5.5-4 / C3.5Y-4
➔M-3ページ

未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
型番:Z0207 / Z0208 / Z0209 / Z0215 / Z0216
➔M-4,5ページ

端子部保護に
絶縁カバー
型番:Z0262 / Z0263
➔M-6ページ

IP44の防水性能を持つカバープレート
防水パネルリフトカバー™
型番:PLC35W / PLC41W
➔K-16ページ

露出コンセントとして設置する時に
パネル用コンセント専用露出ボックス
型番:PEB35 / PEB41
➔M-16ページ

	適用プラグ(D-2, 4, 6, 14ページ) Applicable Plug			適用防水パネルリフトカバー (掲載ページK-16) Applicable Waterproof Lift Cover Plate for Panel Receptacle	パネル用コンセント専用 露出ボックス (掲載ページM-16) Exposed Box For Panel Receptacle
	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	L型 L-shaped		
2112N	—	—	—	PLC35W	PEB35
3112N	3112R	3112EL			
3112N-L5	—	3112EL-L5			
7112GN	7112GR-New	7112GNL			
3122N	3122R	3122EL-L6			
2222N	—	—	PLC35W	PEB35	
3212N-L5	—	3212EL-L5			
3222N-L6	—	3222EL-L6			
3222N-L6UL	—	—	—	PLC41W	PEB41
3242N-L8	—	—			
3222N	3222R	3222EL, 3222RL	PLC35W	PEB35	
4222N	4222R	4222EL, 4222RL	PLC41W	PEB41	
4242N-L16	—	—	—	—	

コンセント
C
 パネル用コンセント
 引掛形・平刃形・抜止形 15A・20A