


		承認	確認	作成		
<u>製品仕様書</u>		 '18.01.11 小池 俊輔	 '18.01.10 松川 克巳	 '17.12.19 木村 絢子		
型録番号	41066		極配 置			
製品名	引掛形フランジコンセント					
定格	接地形 3P 100A 600V					
索引						
1. 適用範囲				1 頁		
2. 型録番号, 品名, 定格				1 頁		
3. 外観, 構造, 寸法, 材料及び色相				1 頁		
3.1. 外観				〃		
3.2. 構造				〃		
3.3. 寸法				〃		
3.4. 材料				〃		
3.5. 色相				〃		
4. 性能				1 頁		
4.1. 電気的性能				1 頁		
4.1.1. 絶縁抵抗				〃		
4.1.2. 耐電圧				〃		
4.1.3. 接触抵抗				〃		
4.1.4. 温度上昇				2 頁		
4.1.5. 開閉				〃		
4.2. 機械的性能				2 頁		
4.2.1. 端子部強度 (トルク試験)				〃		
4.2.2. 引張荷重				〃		
4.3. 耐熱性能				2 頁		
5. 端子部接続方法				2 頁		
5.1. 銅管圧着端子接続の場合				〃		
5.2. 適正締付トルク				〃		
6. 包装表示				2 頁		
7. 関連規格				2 頁		
8. 組立図面				別紙		
No8-1-12	作成年月日	'12年 8月 20日	改定年月日	'18年 1月 11日		

## 1. 適用範囲

この仕様書は、アメリカン電機株式会社に於いて製造、販売する 41066 引掛形フランジコンセントについて規定する。

## 2. 型録番号、品名、定格

型録番号 41066

品名 引掛形フランジコンセント

定格 接地形 3P 100A 600V

## 3. 外観、構造、寸法、材料及び色相

### 3.1. 外観

機能上、並びに使用上有害な変形、キズ、ワレ、ヨゴレ、サビ等がないこと。

### 3.2. 構造

- (1) 構成部品全てによって形状が正しく組み立てられていること。
- (2) 通常の使用状態で、充電金属部に人が容易に触れる恐れがないこと。
- (3) 端子ねじの作用している山数は 2 山以上あること。
- (4) 開閉の際、アークによる短絡又は地絡を生じる恐れがないこと。
- (5) 端子部は銅管圧着端子接続ができること。

### 3.3. 寸法

寸法、形状は添付図面のとおりであること。

### 3.4. 材料

構成部品の材料は添付図面のとおりであること。

### 3.5. 色相

下記色相により、構成されている。

型録番号	ボディ A・B	プラカバー	セパレータ
41066	黒色	黒色	黒色

## 4. 性能

### 4.1. 電気的性能

#### 4.1.1. 絶縁抵抗

1000V の絶縁抵抗計で、極性が異なる充電金属部間、並びに各充電金属部と非充電金属部との間を測定した絶縁抵抗値は、開閉試験前で  $100M\Omega$  以上、開閉試験後で  $5M\Omega$  以上であること。

#### 4.1.2. 耐電圧

4.1.1 項の試験部に 50Hz、又は 60Hz のほぼ正弦波に近い交流電圧 2200V を 1 分間加圧したときこれに耐えること。

#### 4.1.3. 接触抵抗

通常の使用状態に於いて、接地極刃受と対応する引掛けし込みプラグの接地極刃との接触抵抗は  $50m\Omega$  以下であること。

#### 4.1.4. 溫度上昇

通常の使用状態に於いて、定格電流 100A を通電し、温度がほぼ一定となったとき、刃受部の最高温度上昇値は 40°C 以下であること。  
なお、この試験は開閉試験前後に行なう。

#### 4.1.5. 開閉

通常の使用状態に於いて、1.25 倍の電流の 125A 600V 力率約 1 を通電し、毎分 20 回の割合で連続 100 回の開閉を行ったとき、極間短絡その他使用上有害な故障が生じないこと。

### 4.2. 機械的性能

#### 4.2.1. 端子部強度（トルク試験）

適用電線を銅管圧着端子で接続し、2.5N・m のトルクを加えたとき、端子又は端子ねじの破損等の異常が生じないこと。

#### 4.2.2. 引張荷重

試験品に対応するプラグを通常の使用状態に正しく組合せ、その間に 300N の引張荷重を連続して 1 分間加えた時、外郭の破損その他使用上有害な故障が生じないこと。

### 4.3. 耐熱性能

80°C ± 3°C の恒温槽内に入れ、7 時間経過ののち取り出し自然に室温まで冷却し点検したとき軟化、変形、膨れ、その他使用上有害な異常が生じないこと。

## 5. 端子部接続方法

### 5.1. 圧着端子接続の場合

心線のストリップの長さ	16~17mm
心線と圧着端子の圧着方法	JISC9711 屋内配線用電線接続工具又は 圧着端子の製造業者が指定した接続工具による。
適用圧着端子	添付図面のとおりであること。

### 5.2. 適正締付トルク

2.5N・m

## 6. 包装表示

表示事項は、型録番号、品名、定格、数量及び社名等から構成している。

## 7. 関連規格

JISC8303	配線用差込接続器
JISC8306	配線器具の試験方法
電気用品安全法	

以上