

# 形式試験成績書

型 錄 番 号	4620
製 品 名	引掛形埋込コンセント
電 気 用 品 安 全 法	_____
定 格	接地形 3P 60A 250V

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
絶縁抵抗試験	500Vの絶縁抵抗計で以下の部分を測定し、開閉試験前が $100M\Omega$ 以上、開閉試験後が $5M\Omega$ 以上のこと。 (1) 極性を異にする充電金属部間 (2) 充電金属部と非充電金属部との間	合格
耐電圧試験	500VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧 1500V、1 分間に耐えること。	合格
接触抵抗試験	試験品の接地極刃受と相手プラグの接地極刃との間の接触抵抗は $50m\Omega$ 以下のこと。	合格
温度上昇試験	開閉試験前後に 60A を通電し、温度が一定になったとき、刃受部の最高温度上昇値は $40^{\circ}\text{C}$ 以下であること。	試験前 $27.5\text{K}$ 試験後 $26.5\text{K}$
開閉試験	試験品に 1.25 倍の電流 75A、250V、力率約 1 を通電し、毎分 20 回の割合で連続 100 回の開閉を行なったとき、極間短絡その他使用上有害な故障がないこと。	合格
端子部強度試験 (トルク試験)	適用電線を圧着端子で接続し、 $2.5\text{N}\cdot\text{m}$ のトルクを加えたとき、端子又は端子ねじに破損等の異常が生じないこと。	合格
引張荷重試験	試験品に対応するプラグをさしこみ、引張荷重 300N を 1 分間加えたとき、外郭の破損その他使用上有害な故障がないこと。	合格
耐熱試験	$80^{\circ}\text{C}$ の恒温槽内に入れ、7 時間経過のち取り出し、室温まで冷却したとき、異常がないこと。	合格

(注)この試験は JIS C8303、JIS C8306 及び電気用品安全法に基づいて行ったものである。

No.1-4-3	作 成 年 月 日	‘01年9月12日	改 定 年 月 日	‘18年12月3日
----------	-----------	-----------	-----------	-----------