

## 形式試験成績書

型 録 番 号	8322EL
製 品 名	さし込みプラグ(L型)
電 気 用 品 安 全 法	特定電気用品適合品
定 格	3P 30A 250V

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
絶縁抵抗試験	500Vの絶縁抵抗計で以下の部分を測定し100M $\Omega$ 以上のこと。 (1) 極性を異にする充電金属部間 (2) 充電金属部と非充電金属部との間	合格
耐電圧試験	500VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧1500V、1分間に耐えること。	合格
端子部強度試験 (トルク試験)	適用電線を圧着端子で接続し、1.5N $\cdot$ mのトルクを加えたとき、端子又は端子ねじに破損等の異常が生じないこと。	合格
外郭押圧試験	本体を厚さ15mm以上の堅木の平らな板の間に挟み、押圧荷重600Nを1分間加えたとき、外郭の破損その他使用上有害な故障がないこと。	合格
コード引止部 強度試験	コードとコード引止部の間に徐々に引張荷重を加え、90Nで1秒間の操作を25回行ったとき、コード引止部の破損がなくコード接続部のズレが2mm以下であること。	合格
振子自重落下試験	本体を1mの高さから3回自然落下させたとき、外郭の破損その他使用上有害な支障がないこと。	合格
耐熱試験	80 $^{\circ}$ Cの恒温槽内に入れ、7時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、異常がないこと。	合格

(注)この試験は JIS C8303、JIS C8306 及び電気用品安全法に基づいて行ったものである。

No.4-1-25	作 成 年 月 日	'14 年 5 月 26 日	改 定 年 月 日	'19 年 2 月 28 日
-----------	-----------	----------------	-----------	----------------