

形式試験成績書

型 録 番 号	BN12S、BN12S-IV
製 品 名	BN ノズル

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
絶縁抵抗試験	500V の絶縁抵抗計でノズルとナットの間を測定したとき、絶縁抵抗値が100M Ω 以上であること。	合格
耐電圧試験	500VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧 1500V、1 分間に耐えること。	合格
耐熱試験	80°Cの恒温槽内に入れ、7 時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、軟化、変形、膨れ、その他使用上有害な変形、膨れ等が生じないこと。	合格

注)この試験は JIS C8303、JIS C8306 に基づいて行ったものである。

No.10-1-15-3	作 成 年 月 日	'06 年 6 月 16 日	改 定 年 月 日	'19 年 4 月 2 日
--------------	-----------	----------------	-----------	---------------