

形式試験成績書

型 録 番 号	BZ-3
製 品 名	引掛形分岐ボックス
電気用品安全法	特定電気用品適合品
定 格	接地形 3P 20A 250V

試験項目	内 容	結 果	
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格	
絶縁抵抗試験	500Vの絶縁抵抗計で以下の部分を測定し、開閉試験前が100MΩ以上、開閉試験後が5MΩ以上のこと。 (1) 極性を異にする充電金属部間 (2) 充電金属部と非充電金属部との間	合格	
耐電圧試験	500VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧1500V、1分間に耐えること。	合格	
接触抵抗試験	試験品の接地極刃受と相手プラグの接地極刃との間の接触抵抗は50mΩ以下のこと。	合格	
温度上昇試験	開閉試験前後に20Aを通電し、温度が一定になったとき、刃受部の最高温度上昇値は40℃以下であること。	試験前	21K
		試験後	22K
開閉試験	試験品に1.5倍の電流30A、250V、力率約1を通電し、毎分20回の割合で連続100回の開閉を行なったとき、極間短絡その他使用上有害な故障がないこと。	合格	
端子部強度試験 (トルク試験)	適用電線を圧着端子で接続し、1.2N・mのトルクを加えたとき、端子又は端子ねじに破損等の異常が生じないこと。	合格	
引張荷重試験	対応するプラグを通常の使用状態に正しく組合せ、その間に200Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、外郭の破損その他使用上有害な故障が生じないこと。	合格	
耐熱試験 (コンセント樹脂部)	100℃の恒温槽内に入れ、1時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、異常がないこと。	合格	

(注)この試験は JIS C8303、JIS C8306 及び電気用品安全法に基づいて行ったものである。

No.15-1-18	作 成 年 月 日	'19 年 5 月 31 日	改 定 年 月 日	
------------	-----------	----------------	-----------	--